



UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre

SKU: EPU2000RTOL2U Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS - No Break

\$6,012.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 0 15px;'> El UPS de topología On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Epcom Power Line, diseñado para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica, es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. </p> </div> <!-- Características Generales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 2000 VA / 1800 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Topología: On-Line <li style='margin-bottom: 5px;'>Con pantalla LCD: <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de onda: Onda senoidal pura <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 4 x 12V/9Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 88 x 440 x 720 (Alto x Ancho x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia de salida: 0.9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulador de Voltaje: 95 - 135 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Voltaje: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127V AC (Configurable vía LCD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción para banco de batería: <p style='margin-top: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>NOTA: En los bornes de alimentación INPUT corresponde a la entrada y OUTPUT a la salida.</p> </div> <!-- Tiempos de respaldo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempos de Respaldo</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;'> <!-- Tiempos sin baterías adicionales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>EPU2000RTOL2U</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración a media carga: 8.3 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 200W: 47.5 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 300W: 32.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 400W: 24.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 500W: 18.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 600W: 14.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 700W: 12.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 800W: 9.7 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 900W: 8.3 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1000W: 7.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1100W: 5.7 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1200W: 4.9 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1300W: 4.5 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1400W: 4.3 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1500W: 4.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1600W: 3.7 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1700W: 3.4 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1800W: 3.0 min <!-- Tiempos con 1 batería adicional --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>EPU4PACKRT2U</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración a media carga: 22.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración a carga completa: 8.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 50W: 445.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 100W: 230.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 200W: 117.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 300W: 82.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 400W: 58.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 500W: 44.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 600W: 36.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 700W: 29.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 800W: 25.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 900W: 22.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1000W: 19.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1100W: 17.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1200W: 14.8 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1300W: 13.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1400W: 12.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1500W: 10.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1600W: 9.5 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1700W: 8.9 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1800W: 8.0 min <!-- Tiempos con 2 baterías adicionales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>EPU2000RTOL2U + 2 EPU4PACKRT2U</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración a media carga: 37.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración a carga completa: 14.5 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 50W: 600.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 100W: 415.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 200W: 199.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 300W: 137.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 400W: 100.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 500W: 78.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 600W: 62.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 700W: 50.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 800W: 42.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 900W: 37.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1000W: 32.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1100W: 28.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1200W: 25.9 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1300W: 23.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1400W: 20.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1500W: 18.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1600W: 17.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1700W: 15.9 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1800W: 14.5 min </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3.mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_header.png' alt='UPS Epcom Power Line'> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3.mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_img1.png' alt='UPS On-Line'> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3.mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_icon1.png' alt='Icono Energía Confiable'> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3.mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_3.png' alt='UPS Line Interactiva'> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3.mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_img1.png' alt='UPS On-Line'> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3.mx/usuarios/ftp/single_page/epcom_powerline/ups_5.png' alt='Instalación Rack/Torre'> </div> </div> <!-- Highlights --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Highlights</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los UPS On-Line ofrecen tecnología de alta eficiencia de conversión en línea doble <li style='margin-bottom: 5px;'>Onda senoidal pura <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango dinámico de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje configurable de salida vía LCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de baterías para extender tiempo de respaldo <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Rack/Torre <li style='margin-bottom: 5px;'>Los UPS de topología On-Line pueden ser configurados horizontal o verticalmente <!-- Rango dinámico de voltaje --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango dinámico de voltaje (AVR)</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 15px;'>El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Epcom Power Line® ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120V, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. </p> <!-- Voltajes configurables --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltajes configurables de salida</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 15px;'>Algunos modelos de Epcom Power Line®, pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. </p> <!-- Monitoreo local --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitoreo local</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 15px;'>Los modelos de Epcom Power Line®, pueden ser monitoreados de manera local por medio de un cable conectado a una PC con ayuda del software UPSmart. </p> <!-- Las funciones de red --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Las funciones de red como envío de correos, monitoreo remoto y funciones similares que requieran una conexión remota no están habilitadas, de igual manera el slot de tarjeta SNMP no es funcional.</h3> </div> <!-- Línea de UPS más confiable --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Línea de UPS más confiable</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 15px;'>La línea de UPS de Epcom Power Line® fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. </p> <!-- Logotipo y descarga del calculador --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='text-align: center;'> <p style='margin-top: 20px;'>DESCARGA EL CALCULADOR DE TIEMPO DE RESPALDO </p> <p style='margin-top: 10px;'>¡AQUÍ! </p> <!-- Fondo y patrón --> <div style='margin-top: 40px; padding: 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: rgba(231,0,0,0.05)'> <p style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;'>Los UPS de la línea interactiva de Epcom Power Line® son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadores, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más largo el tiempo de vida de la batería. </p> </div> <!-- Imagen de fondo --> <div style='margin-top: 40px; padding: 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: rgba(231,0,0,0.05)'> <p style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;'>Energía Confiable para sus Equipos</p> </div> </div> </div> </div>

