



Fuente de poder 13.8V, 80A, conmutada para instalación en rack

SKU: SEC-80BRM Marca: SAMLEX Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$7,529.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño conmutado de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED de estado y fallos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de alarma acústica de fallos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector D-Sub de 25 pines para monitoreo remoto <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de refrigeración forzada con 2 ventiladores <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible de protección de módulos: 250V, 4A <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de circuito: 125/250V, 25A <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para montaje en rack de 19" (2U de altura) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 105-125 VAC, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de entrada: 16 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida nominal: 13.8 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje sin carga: 14 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje a plena carga: 13.45 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación de voltaje: 1% <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente continua: 80 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente pico: 92 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Límite de corriente: 96 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rizado de salida (pico a pico): 150 mV <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruido de salida (pico a pico): 0.8 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga de batería: 8 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de módulos: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación: 12 AWG, 3 conductores <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de alimentación: NEMA 5-20P, 125V, 20A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 483 x 404 x 91.4 mm (19" x 15.9" x 3.6") <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 10.7 kg (23.5 lbs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: 0 - 40°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de audio multicanal <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptores GPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas CCTV <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación para equipos críticos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Expansión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de expansión hasta 100 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere módulo SEC2012MP5B <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada módulo adicional aporta 20 A </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>