



Fuente de Poder De 10A a 24VCC - Alimenta Circuitos NAC

SKU: FL-PS10 Marca: FIRE-LITE Categoría: Convencionales

\$14,498.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La FL-PS10 es una fuente de poder remota de la serie PS de Fire-Lite by Honeywell, con salida de 10 A a 24 VCD y cargador de batería integrado. Puede conectarse a cualquier panel de control de alarma contra incendio (FACP) de 12 o 24 volts, o usarse como fuente de alimentación independiente para circuitos de notificación (NAC) y cargas auxiliares. Es reemplazo directo de la serie FCP5-24FS6/8. Se emplea en sistemas de detección de incendio que requieren circuitos NAC o corriente auxiliar adicional más allá de la capacidad del panel principal.

Características principales

Salida regulada de 10 A a 24 VCD, con hasta 7 circuitos configurables como NAC o auxiliares	Circuitos NAC Clase B o Clase A (requiere tarjeta ZNAC-PS) con codificación ANSI Temporal 3 o 4
Sincronización con certificación UL para dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex y AMSECO	Cargador de batería integrado; el gabinete alberga dos baterías de 7 o 18 Ah y carga hasta 33 Ah externas
Dos relevadores Form C de falla (CA y falla general) y hasta 3 A máximo por circuito	Se puede conectar en cascada hasta 4 fuentes de poder para ampliar la capacidad del sistema
Gabinete de acero calibre grueso con acabado anticorrosivo; cumple UL 864 y UL 1481	Especificaciones técnicas

Salida10 A a 24 VCD reguladosCircuitos de salidaHasta 7, configurables como NAC o auxiliaresAlimentación primaria120 VCA, 50/60 Hz, 6.2 A máxCarga de bateríaHasta 33 Ah externa; gabinete interno para 2 baterías de 7 o 18 AhSincronizaciónUL con System Sensor, Wheelock, Gentex y AMSECORelevadores2 Form C de falla (CA / general)Dimensiones50.8 x 36.8 x 8.9 cmCertificacionesUL 864, UL 1481, CSFM, FM, FDN Y

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida regulada de 10 A a 24 VCD, con hasta 7 circuitos configurables como NAC o auxiliares
Característica 2	Circuitos NAC Clase B o Clase A (requiere tarjeta ZNAC-PS) con codificación ANSI Temporal 3 o 4
Característica 3	Sincronización con certificación UL para dispositivos System Sensor, Wheelock, Gentex y AMSECO
Característica 4	Cargador de batería integrado; el gabinete alberga dos baterías de 7 o 18 Ah y carga hasta 33 Ah externas
Característica 5	Dos relevadores Form C de falla (CA y falla general) y hasta 3 A máximo por circuito
Característica 6	Se puede conectar en cascada hasta 4 fuentes de poder para ampliar la capacidad del sistema
Característica 7	Gabinete de acero calibre grueso con acabado anticorrosivo; cumple UL 864 y UL 1481