



Jumper Coaxial / 15 m (49.21 ft) / N Macho a N Macho / 50 Ohm / LMR400 / Blindaje >90 dB

SKU: EP-JC405-NN15 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$637.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El jumper coaxial preconectorizado está diseñado para establecer conexiones de radiofrecuencia entre amplificadores, antenas interiores, antenas exteriores, separadores y divisores de potencia en instalaciones profesionales. Su construcción equivalente al estándar LMR400 con diámetro exterior de 10.29 mm y conductor interno de 2.74 mm garantiza baja atenuación y alta integridad de señal. El cable cuenta con blindaje superior a 90 dB mediante malla trenzada de aluminio-magnesio, ofreciendo protección efectiva contra interferencias electromagnéticas. Equipado con conectores N macho en ambos extremos, está listo para desplegarse inmediatamente sin requerir herramientas de conectorización adicionales. Su recubrimiento negro resistente permite su instalación tanto en interiores como en exteriores con una longitud total de 15 metros.

Características Generales

- Longitud: 15 m (49.21 ft)
- Pérdida por inserción: 3.34 dB @ 2000 MHz
- Impedancia: 50 Ohms
- Factor de velocidad: 85%
- Efectividad de blindaje: mayor a 90 dB
- Blindaje: Malla trenzada AL-MG
- Diámetro exterior: 10.29 mm
- Diámetro conductor interno: 2.74 mm
- Conectores: N macho en ambos extremos
- Tipo: Equivalente a LMR400
- Aplicación: Interior y exterior
- Color: Negro

Desempeño

- Pérdida por inserción: 3.34 dB @ 2000 MHz
- Impedancia: 50 Ohms
- Factor de velocidad: 85%
- Efectividad de blindaje: >90 dB

Físicas y Eléctricas

- Longitud: 15 m (49.21 ft)
- Diámetro exterior: 10.29 mm
- Diámetro conductor interno: 2.74 mm
- Blindaje: Malla trenzada AL-MG
- Conectores: N macho (ambos extremos)
- Tipo: Equivalente a LMR400
- Recubrimiento: Negro
- Instalación: Interior y exterior

1 x Jumper coaxial de 15 m con conectores N macho

ESPECIFICACIONES

Característica 1	15 m de alcance para conexiones directas entre equipos
Característica 2	Pérdida de 3.34 dB a 2000 MHz para señal estable
Característica 3	Blindaje mayor a 90 dB que rechaza interferencias externas
Característica 4	Conectores N macho preinstalados listos para despliegue inmediato
Característica 5	Construcción equivalente a LMR400 para baja atenuación de señal
Característica 6	Diseñado para interiores y exteriores con recubrimiento resistente