



Monitor IP/SIP para interior con Android, Wi-Fi, pantalla táctil de 10.1", audio de 2 vías, PoE, 8 interfaces de entrada de alarma.

SKU: I56A Marca: FANVIL Categoría: Multiapartamentos

\$4,587.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de imagen y descripción principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <!-- Sección de compatibilidad y especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;*>Monitor SIP/IP para interior con Android, Wi-Fi y pantalla a táctil de 10.1 pulgadas.</h2> <p style='color: inherit;*>Estación para interior.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Operativo Android 9.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla táctil a color capacitiva de 10.1 pulgadas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Calidad de voz HD con altavoces dobles integrado de 1 W y cancelador de eco acústico (AEC). <li style='margin-bottom: 5px;*>Wi-Fi 2.4G/5G y Bluetooth 5.0 incorporado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Posee 8 entradas de alarma y 1 interfaz RS485. <li style='margin-bottom: 5px;*>Recepción de video de los videoporteros Fanvil (Otras marcas por medio de códec H.264). <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo en tiempo real del video portero y cámaras IP (RTSP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diversas interfaces para satisfacer las necesidades en diferentes escenarios de aplicación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite la gestión y actualización en línea. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Aspecto elegante y simple que combina con diferentes estilos decorativos. </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>6 Líneas SIP <li style='margin-bottom: 5px;*>Códec de banda estrecha: G.711a / u, G.729AB, ILBC <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Códec de banda ancha: G.722, Opus <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite cancelador de eco acústico (AEC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Códec de video: H.264 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución de videollamada: CIF / 4CIF / QVGA / VGA / 720P / 1080P <li style='margin-bottom: 5px;*>Filtro de lista de llamadas en blanco y negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Mensaje de voz <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x LCD: Pantalla a color de 10.1 pulgadas 1280x800 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de usuario intuitiva con iconos <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Garantía: 2 años. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz RJ45 x1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz RS485 x1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de entrada de alarma x8 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz Micro USB x1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz DC x1 <li style='margin-bottom: 5px;*>2 teclas de función (Encendido, Volumen +/-) <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de alimentación de CC: 12V / 1A <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía (PoE): 1.44 ~ 4.76 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía (adaptador): 1.25 ~ 4.09 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de trabajo: 10 ~ 90% <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en pared incluido </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Red:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet de 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo IP: IPv4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Wi-Fi incorporado <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de IP: IP estática / DHCP <li style='margin-bottom: 5px;*>VPN: OpenVPN (requiere soporte de aplicaciones de terceros) <li style='margin-bottom: 5px;*>RTCP-XR (RFC3611) <li style='margin-bottom: 5px;*>SIP2.0 sobre UDP / TCP / TLS <li style='margin-bottom: 5px;*>RTP / RTCP / SRTP <li style='margin-bottom: 5px;*>STUN <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE802.1x <li style='margin-bottom: 5px;*>SNTP <li style='margin-bottom: 5px;*>FTP / TFTP <li style='margin-bottom: 5px;*>HTTP / HTTPS <li style='margin-bottom: 5px;*>TR-069 </div> <div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 10px 0;*> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0;*>Compatibilidad con las marcas líderes en el mercado de Comunicaciones Unificadas.</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <!-- Sección de diagramas de implementación --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> </div>