



Controlador de Acceso / 1 Puerta / Expansible a 8 Puertas / 2,400 Usuarios / RS-485 / 2,000 Eventos / 3.3 x 5.3 x 1.2 pulgadas

SKU: AC-115 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Controladores de Acceso

\$3,460.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Controlador de acceso para una puerta con arquitectura escalable que permite expandir el sistema hasta ocho puertas mediante conexión en red. Gestiona hasta 2,400 usuarios con registro detallado y almacena 2,000 eventos de acceso y seguridad en memoria interna. La interfaz RS-485 habilita la conexión de hasta ocho controladores para implementaciones corporativas de mayor envergadura. Incluye software de monitoreo con capacidad de control de horarios y generación de reportes operativos.

Expansión modular de 1 a 8 puertas según necesidades del sitio

Capacidad para 2 lectoras de proximidad por unidad (entrada y salida)

Compatible con protocolo Wiegand y formato de datos 26 bits

Salida de relé configurable NO o NC con soporte para 12VCC a 1.2A

Compatible con protocolo Wiegand y formato de datos 26 bits

Preparado para conexión de batería de respaldo

Entrada dedicada para botón de salida (REX)

Memoria de Eventos

Expansión Máxima

8 Puertas

Lectoras por Unidad

2 (Entrada/Salida)

Protocolo

Comunicación

Salida Relé

NO/NC 12VCC

Dimensiones

85 x 134 x 30 mm

Montaje

Pared

Entradas

Botón REX

Respaldo de Energía

Batería (opcional)

Monitoreo y Reportes

Nota: Lectoras de proximidad, tarjetas y batería de respaldo no incluidas. Control de horarios disponible únicamente con lectora en entrada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión escalable hasta 8 puertas con expansión flexible
Característica 2	Memoria para 2,000 eventos de acceso y seguridad
Característica 3	Interfaz RS-485 para conexión de hasta 8 controladores
Característica 4	Compatible con protocolo Wiegand y formato 26 bits
Característica 5	Software de monitoreo con control de horarios y reportes
Característica 6	Salida relé NO/NC soporta 12VCC a 1.2A con entrada REX