



Detector de voltaje sin contacto / 12-1000 V CA / Doble rango / IP67 / CAT IV 1000 V / 6.6' (2 m) resistencia a caídas / Linterna integrada

SKU: NCVT3P Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,408.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este detector de voltaje sin contacto de doble rango permite la detección de bajo voltaje en sistemas de seguridad, entretenimiento, control ambiental y sistemas de riego. Los indicadores visuales y audibles se activan simultáneamente para informar la presencia de voltaje de manera clara e inmediata. La linterna brillante integrada ilumina el área de trabajo y puede utilizarse de forma independiente a la función de detección. Su diseño liviano y compacto incluye clip de bolsillo que facilita el almacenamiento y el acceso rápido en campo.

Características principales

- Detección sin contacto de 12 a 1000 V CA
- Indicadores visuales y audibles simultáneos
- Luz verde que indica ausencia de voltaje
- Linterna integrada con funcionamiento independiente
- Clasificación CAT IV 1000 V para mayor protección
- Protección IP67 a prueba de polvo y agua
- Resistencia a caídas de 6.6' (2 m)
- Función de apagado automático para extender vida útil de batería
- Diseño compacto con clip de bolsillo

Especificaciones técnicas

Rango de detección

12 - 1000 V CA

Resistencia a caídas

6.6' (2 m)

Clasificación de seguridad

CAT IV 1000 V

Protección ambiental

IP67 (polvo y agua)

Indicadores

Visuales y audibles simultáneos

Funciones adicionales

Linterna independiente, apagado automático

Diseño

Compacto con clip de bolsillo

Confirmación de seguridad

Luz verde (sin voltaje)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de bajo voltaje en sistemas de seguridad y control
Característica 2	Indicadores visuales y audibles simultáneos para mayor seguridad
Característica 3	Linterna independiente para iluminación del área de trabajo
Característica 4	Luz verde de confirmación de ausencia de voltaje
Característica 5	Diseño compacto con clip de bolsillo para acceso rápido
Característica 6	Apagado automático para preservar la batería