



Detector de Voltaje VoltAlert™, Rango de 90 a 1000 Vca, Con Luz Roja al Detectar Existencia de Tensión. Siempre Encendido y Listo

SKU: FLK2AC/90-1000V Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,642.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El detector de voltaje sin contacto VoltAlert™ está diseñado para uso profesional en entornos industriales y residenciales. Opera en el rango de 90 a 1000 Vca con clasificación de seguridad CAT IV 1000 V, proporcionando la máxima protección disponible para detectores de este tipo. Su funcionamiento siempre activo elimina la necesidad de encendido manual, mientras que la verificación de batería garantiza la confiabilidad de cada medición. La punta del dispositivo emite luz roja al detectar tensión, permitiendo identificar circuitos energizados, tomacorrientes, tiras de terminales y cables de alimentación sin interrumpir la operación. El diseño compacto de bolsillo facilita su transporte y uso continuo en trabajos de mantenimiento, instalación y verificación de conexiones a tierra.

Características Generales

Detector de voltaje sin contacto para corriente alterna

Clasificación de sobrevoltaje CAT IV 1000 V

Rango de detección: 90 a 1000 Vca

Indicador LED rojo al detectar tensión

Función siempre encendido (always on)

Verificación de batería para confiabilidad operativa

Diseño compacto de bolsillo

Detección de circuitos energizados y conexiones a tierra defectuosas

Cumple normas IEC 61010-1 y UL 61010-1

Desempeño Eléctrico

Tipo de detección: Voltaje sin contacto (CA)

Rango de voltaje: 90 a 1000 Vca

Clasificación de sobrevoltaje: CAT IV 1000 V

Indicación de tensión: LED rojo

Modo de operación: Siempre encendido

Funciones de diagnóstico:

Verificación de batería

Aplicaciones de detección: Circuitos energizados, conexiones a tierra defectuosas, tomacorrientes, tiras de terminales, cables de alimentación

Diseño y Normativas

Factor de forma: Compacto de bolsillo

Facilidad de uso: Diseñado para operación intuitiva

Norma IEC 61010-1: Cumplimiento certificado

Norma UL 61010-1: Cumplimiento certificado

Perfil de profesionales, técnicos de mantenimiento, uso residencial

Contenido del Paquete

Detector de voltaje sin contacto

VoltAlert™

Batería (integrada para funcionamiento)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación CAT IV 1000 V para máxima protección en instalaciones eléctricas
Característica 2	Detección sin contacto con alerta visual LED roja inmediata
Característica 3	Verificación de batería integrada para confirmar operatividad antes de cada uso
Característica 4	Diseño compacto de bolsillo para transporte y uso continuo en campo
Característica 5	Detección de circuitos energizados y conexiones a tierra defectuosas
Característica 6	Cumplimiento IEC 61010-1 y UL 61010-1 para uso profesional certificado