



KIT Amplificador Veritas 1100BH y Streamer de Audio Modular MS.1 | PoE + USB-C | HDMI eARC + Óptica + RCA | Bluetooth LE Audio | WiFi | Control4-Crestron-Elan-RTI-URC-Savant-Lutron | AirPlay2-GoogleCast-SpotifyConnect

SKU: MS1/1100BH Marca: VSSL Categoría: Kits

\$21,815.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit integrado combina el amplificador mezclador inteligente Veritas 1100BH de Bose Professional con el streamer de audio modular MS.1 de VSSL, diseñado para aplicaciones comerciales que requieren música ambiental, audio de primer plano y sistemas de voiceo. El amplificador entrega una potencia nominal de 100 W en configuraciones de alta impedancia (70 V/100 V) e incorpora un procesador DSP de 24 bits/48 kHz para optimización acústica precisa, junto con conectividad Bluetooth 5.0 y una pantalla OLED para configuración local. El streamer MS.1 añade capacidades de streaming multiplataforma mediante AirPlay 2, Google Cast y Spotify Connect, además de ofrecer conectividad Wi-Fi, Bluetooth LE Audio e integración nativa con sistemas de control profesionales como Control4, Crestron, Elan, RTI, URC, Savant y Lutron. La alimentación versátil a través de PoE o USB-C facilita su instalación en diversos entornos, mientras que sus entradas HDMI eARC, óptica, coaxial, RCA y USB permiten la conexión de múltiples fuentes audiovisuales. Resulta ideal para espacios comerciales pequeños, oficinas y tiendas minoristas que buscan una solución centralizada de audio con control por voz mediante Siri, Alexa y Google Assistant.

Características Generales

Alimentación versátil mediante PoE o USB-C. **Entradas de audio premium:** HDMI eARC y óptica. **Integración de control por voz** con Siri, Alexa y Google Assistant. **Compatibilidad** con sistemas de automatización profesional: Control4, Crestron, Elan, RTI, URC, Savant y Lutron. **Streaming inalámbrico** mediante Bluetooth LE Audio, AirPlay 2, Google Cast y Spotify Connect. **Amplificador mezclador inteligente** con potencia nominal de 100 W en alta impedancia (70 V/100 V). **Procesamiento digital DSP** de 24 bits/48 kHz. **Conectividad Bluetooth 5.0.** **Pantalla OLED integrada** para configuración local. **Conexiones múltiples:** HDMI, óptica, USB, RCA, red, IR, trigger y coaxial. **Desempeño** Potencia nominal: 100 W en alta impedancia 70 V/100 V DSP: 24 bits/48 kHz Bluetooth: 5.0 y LE Audio Wi-Fi: Integrado Streaming: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect Asistentes de voz: Siri, Alexa, Google Assistant Control profesional: Control4, Crestron, Elan, RTI, URC, Savant, Lutron Entradas: HDMI eARC, óptica, coaxial, RCA, USB Conexiones adicionales: Red (Ethernet), IR, trigger Aplicaciones: Música ambiental, audio de primer plano, voiceo comercial Físicas y Eléctricas Alimentación: PoE o USB-C Interfaz: Pantalla OLED Factor de forma: Compacto para instalaciones comerciales Entornos recomendados: Espacios comerciales pequeños, oficinas y tiendas minoristas Contenido del Paquete Amplificador mezclador inteligente Veritas 1100BH Streamer de audio modular MS.1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE o USB-C para despliegue sin tomacorrientes dedicados
Característica 2	Potencia de 100 W para audio ambiental y voiceo comercial
Característica 3	Pantalla OLED integrada para ajuste y supervisión in situ
Característica 4	Control por voz mediante Siri, Alexa y Google Assistant
Característica 5	DSP de 24 bits y 48 kHz para audio preciso
Característica 6	Entradas RCA, coaxial e IR para integración de equipos legados