



Lector Enrolador de Escritorio / Proximidad 125 kHz / USB 5V / 5 cm Alcance / 4.9 x 2.8 x 0.7 in

SKU: DR12C Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$1,525.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El DR12C es un lector enrolador de escritorio diseñado para la programación de tarjetas de proximidad de 125 kHz en entornos de control de acceso. Opera mediante interfaz USB con alimentación de 5 VCC directamente desde el puerto, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas. Su rango de lectura de 5 cm (2 pulgadas) permite el enrolamiento rápido y preciso de credenciales sin contacto directo. El dispositivo es compatible con los sistemas de gestión AXTRAXNG y AXTRAXPRO, facilitando la incorporación de nuevos usuarios al software de control de acceso de manera eficiente.

Características Principales

- Interfaz USB plug-and-play sin drivers adicionales
- Consumo ultrabajo de 90 mA por puerto USB
- Compatibilidad nativa con Windows 7/8/10 en arquitecturas 32 y 64 bits
- Formato Wiegand 26-bit para integración directa con sistemas ROSSLARE
- Cable USB de 150 cm (59 pulgadas) para flexible posicionamiento en escritorio
- Diseño compacto para espacios reducidos de operación

Especificaciones Técnicas

Tecnología:	Proximidad 125 kHz
Formato:	Wiegand 26-bit (ROSSLARE)
Alcance de lectura:	5 cm (2 pulgadas)
Conexión:	USB
Voltaje:	5 VCC (puerto USB)
Consumo:	90 mA
Longitud cable:	150 cm (59 pulgadas)

Dimensiones Físicas

Alto:	123.0 mm (4.9 pulgadas)
Ancho:	70.0 mm (2.8 pulgadas)
Profundidad:	16.2 mm (0.7 pulgadas)

Compatibilidad Software

Windows 8:	32-bit y 64-bit
Windows 10:	32-bit y 64-bit

Sistemas ROSSLARE: AXTRAXNG, AXTRAXPRO

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz USB plug-and-play sin drivers adicionales
Característica 2	Consumo ultrabajo de 90 mA por puerto USB
Característica 3	Compatibilidad nativa con Windows 7/8/10
Característica 4	Formato Wiegand 26-bit para integración directa
Característica 5	Cable USB de 150 cm para flexible posicionamiento
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos de escritorio