



Llavero de Control Remoto / 433 MHz / Alcance 80 m (262.5 ft) / 23 Botones Programables / Batería CR2032

SKU: KEYFOB-KV2 Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$632.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Llavero de control remoto diseñado para operación con receptor KL2V2. Opera en frecuencia de 433 MHz con alcance efectivo de hasta 80 m (262.5 ft) en condiciones de línea de vista, permitiendo la activación de dispositivos desde distancias considerables sin necesidad de infraestructura cableada. Cada unidad admite la programación de hasta 23 botones por salida del receptor, con asignación independiente que elimina conflictos entre múltiples llaveros asociados al mismo sistema. La configuración de cada salida permite seleccionar entre modo pulsante —activación continua mientras se mantiene presionado— o modo fijo —conmutación por flanco de disparo—, adaptando el comportamiento a distintos tipos de carga o escenarios operativos. Incluye función de botón de pánico programable para situaciones de emergencia, así como tono de sirena integrado que proporciona retroalimentación audible inmediata sobre la recepción del comando. El factor de forma compacto y ergonómico facilita el transporte continuo, mientras que la alimentación mediante batería tipo botón CR2032 incluida minimiza la frecuencia de mantenimiento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia: 433 MHzAlcance: 80 m (262.5 ft)Botones programables: hasta 23 por salidaModos de operación: pulsante o fijo por salidaBotón de pánico: programableConfirmación audible: tono de sirenaCompatibilidad: receptor KL2V2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: compacto y ergonómicoBatería: CR2032 (incluida)Duración de batería: larga duración</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Llavero de control remoto KEYFOBKV2Batería CR2032</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería CR2032 incluida con larga duración
Característica 2	Diseño compacto y ergonómico para portabilidad
Característica 3	Transmisión estable en 433 MHz con alcance extendido
Característica 4	Programación flexible de hasta 23 botones por salida
Característica 5	Tono de sirena para confirmación de eventos
Característica 6	Compatibilidad con llaveros de 433 MHz de terceros