



SKU: AP7 Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

programador manual AP7 es una herramienta portátil diseñada para la configuración, programación de direcciones y módulos direccionables en sistemas de detección de incendios. Permite visualizar valores analógicos en tiempo real sin requerir conexión a panel de control o computador, facilitando tareas de instalación, mantenimiento preventivo y resolución de fallas en campo. Su operación con batería de 9V garantiza hasta 3000 operaciones, mientras que su interfaz con mensajes de error integrados agiliza la identificación de problemas en dispositivos. La unidad compacta de 6.25 pulgadas permite su transporte en kits de herramientas técnicas.

<h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>Características GeneralesCapacidad de direccionesOperación por bateríaVisualización de datosValores analógicos en tiempo realMensajes de errorVerificación de firmwareAl encendido mediante botón izquierdoPesoLongitudColorFisicas / EléctricasDesempeñoBateríaContenido del PaqueteInstrucciones de ProgramaciónPresione el botón izquierdo para encender el programador.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración y lectura de direcciones en campo sin PC
Característica 2	Diagnóstico con visualización de valores analógicos en tiempo real
Característica 3	Operación portátil con una sola batería de 9V
Característica 4	Compatibilidad universal con sensores y módulos analógicos
Característica 5	Mensajes de error integrados para resolución rápida de fallas
Característica 6	Diseño compacto de 6.25 pulgadas para transporte en herramientas